

Satechi ExtendView USB4-multiportadapter med to HDMI-porte - Space Black



Tilslut to eksterne skærme, oplad din laptop og få fire højhastighedsdataporte via én USB-C-forbindelse. Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter kan køre to 4K-skærme ved 60 Hz på kompatible Mac- og Windows-computere uden drivere eller DisplayLink-software, så den også virker på firmalaptops, hvor du ikke kan installere software. Det kompakte kabinet i Space Black-aluminium har en indbygget plads til det fastmonterede kabel, så det er klar til at komme i tasken.

- To 4K-skærme ved 60 Hz uden drivere
- Op til 140 W gennemslusningsopladning
- Fire USB-dataporte på 10 Gbps
- Virker med Mac, Windows og ChromeOS
- Indbygget kabelopbevaring til rejsebrug

To 4K-skærme ved 60 Hz uden drivere

Kør to eksterne skærme i op til 4K og 60 Hz. Sæt den til, og begge skærme tænder. Der er ingen drivere at installere, ingen baggrundsapps og ingen tilladelser til skærmoptagelse, fordi ExtendView bruger computerens indbyggede USB4-skærmunderstøttelse i stedet for DisplayLink-software. Det gør den også velegnet til IT-administrerede laptops, hvor softwareinstallation er begrænset. Understøttelse af to udvidede skærme afhænger af din computer.

Op til 140 W gennemslusningsopladning

Tilslut din laptops oplader til adapteren, og oplad med op til 140 W via det samme kabel, som driver dine skærme og tilbehør. Én forbindelse til din laptop betyder færre kabler på skrivebordet. Opladningseffekten afhænger af den oplader, der bruges, og din laptops understøttede ladehastighed.

Fire USB-dataporte på 10 Gbps

To USB-C- og to USB-A-porte understøtter hver overførselshastigheder på op til 10 Gbps. Tilslut eksterne drev, kortlæsere og andet tilbehør, og flyt optagelser, projektfiler og sikkerhedskopier uden at lede efter en ledig port.

Virker med Mac, Windows og ChromeOS

Brug den samme adapter, de samme skærme og det samme tilbehør, når du skifter mellem en MacBook og en Windows-laptop. To eksterne skærme fungerer med MacBook Air M3 og nyere, basis-MacBook Pro M3 og nyere samt MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max og nyere. På M3 MacBook Air og basis-M3 MacBook Pro skal låget være lukket for at bruge to skærme. Basis-M1- og M2-MacBooks samt iPad Pro M4 og M5 understøtter én ekstern skærm. Adapteren fungerer også med Mac mini, Mac Studio, nyere Microsoft Surface-modeller og Windows-laptops fra Dell, HP, Lenovo og Alienware. macOS understøtter ikke MST til udvidede skærme, så understøttelsen af to skærme på Mac bestemmes af Apple.

Indbygget kabelopbevaring til rejsebrug

Når du pakker sammen, klikkes det fastmonterede USB-C-kabel ind i sin egen plads i kabinettet, så det ikke filtrer sammen eller rasler løs i tasken. Den anodiserede Space Black-aluminiumsfinish matcher MacBook Pro og måler 141 x 60 x 20 mm.

Pakken indeholder

- 1 x Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- 1 x brugervejledning

Produktspecifikationer

- Mærke: Satechi
- Produkt: ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- Model: ST-PU4EVC
- Farve: Space Black
- Materiale: Anodiseret aluminium
- Værtsforbindelse: Fastmonteret USB-C-kabel med USB4-teknologi
- Skærmporte: 2 x HDMI
- Maksimal skærmudgang: To eksterne 4K-skærme ved 60 Hz på kompatible computere
- Opladning: USB-C Power Delivery gennemslusning, op til 140 W, afhængigt af oplader og tilsluttet enhed
- Dataporte: 2 x USB-C, 2 x USB-A, op til 10 Gbps hver
- Operativsystemer: macOS, Windows og ChromeOS, afhængigt af enhedens egenskaber
- Mac-modeller med to skærme: MacBook Air M3 og nyere, MacBook Pro M3 og nyere, MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max og nyere
- Kun to skærme med låget lukket: MacBook Air M3, basis-MacBook Pro M3
- Kun én skærm: MacBook Air M1 og M2, MacBook Pro M1 og M2 13-tommer, iPad Pro M4 og M5

SPECIFICATIONS

Karton: 10/20
Vare-ID: ST-PU4EVC
EAN: 810086364114
Size: 141 x 20 x 60 mm
Weight: 169 g

Recommended price

1 599 SEK