SATECHI

# Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI-flerportsadapter - Rymdsvart

Anslut två externa skärmar, ladda din laptop och lägg till fyra snabba datauttag via en enda USB-C-anslutning. Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter kör två 4K-skärmar i 60 Hz på kompatibla Mac- och Windows-datorer utan drivrutiner eller DisplayLink-programvara, så den fungerar också med jobbdatorer där du inte kan installera program. Det kompakta aluminiumhöljet i Space Black har en inbyggd plats för den fastsatta kabeln, redo att följa med i väskan.

- Två 4K-skärmar i 60 Hz utan drivrutiner
- Genomgående laddning upp till 140 W
- Fyra USB-datauttag med 10 Gbps
- Fungerar med Mac, Windows och ChromeOS
- Inbyggd kabelförvaring för resor

**Två 4K-skärmar i 60 Hz utan drivrutiner**
Kör två externa skärmar i upp till 4K och 60 Hz. Anslut och båda skärmarna tänds. Det finns inga drivrutiner att installera, inga bakgrundsappar och inga skärminspelningsbehörigheter att ge, eftersom ExtendView använder datorns inbyggda USB4-stöd för bildskärmar i stället för DisplayLink-programvara. Det gör den också lämplig för IT-styrda laptops där installation av programvara är begränsad. Stöd för två utökade skärmar beror på din dator.

**Genomgående laddning upp till 140 W**
Anslut laddaren till adaptern och ladda med upp till 140 W via samma kabel som driver dina skärmar och tillbehör. En anslutning till din laptop betyder färre kablar på skrivbordet. Laddningseffekten beror på vilken laddare som används och vilken laddningseffekt din laptop har stöd för.

**Fyra USB-datauttag med 10 Gbps**
Två USB-C- och två USB-A-uttag stöder överföringshastigheter på upp till 10 Gbps vardera. Anslut externa enheter, kortläsare och andra tillbehör, och flytta videomaterial, projektfiler och säkerhetskopior utan att leta efter ett ledigt uttag.

**Fungerar med Mac, Windows och ChromeOS**
Använd samma adapter, skärmar och tillbehör när du växlar mellan en MacBook och en Windows-laptop. Två externa skärmar fungerar med MacBook Air M3 och senare, basmodellen av MacBook Pro M3 och senare samt MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max och senare. På MacBook Air M3 och basmodellen av MacBook Pro M3 måste locket vara stängt för att använda två skärmar. Basmodellerna av M1- och M2-MacBook samt iPad Pro M4 och M5 har stöd för en extern skärm. Adaptern fungerar också med Mac mini, Mac Studio, nyare Microsoft Surface-modeller och Windows-laptops från Dell, HP, Lenovo och Alienware. macOS har inte stöd för MST för utökade skärmar, så stöd för dubbla skärmar på Mac styrs av Apple.

**Inbyggd kabelförvaring för resor**
När du packar ner clipsas den fastsatta USB-C-kabeln in i sin egen plats i höljet, så att den inte trasslar eller skramlar loss i väskan. Den Space Black-anodiserade aluminiumfinishen matchar MacBook Pro och mäter 141 x 60 x 20 mm.

**Paketet innehåller**

- 1 x Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- 1 x Bruksanvisning

**Produktspecifikationer**

- Varumärke: Satechi
- Produkt: ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- Modell: ST-PU4EVC
- Färg: Space Black
- Material: Anodiserat aluminium
- Värdanslutning: Fast USB-C-kabel med USB4-teknik
- Bildskärmsportar: 2 x HDMI
- Maximal bildskärmsutgång: Två externa 4K-skärmar i 60 Hz på kompatibla datorer
- Laddning: USB-C Power Delivery pass-through, upp till 140 W, beroende på laddare och ansluten enhet
- Datauttag: 2 x USB-C, 2 x USB-A, upp till 10 Gbps vardera
- Operativsystem: macOS, Windows och ChromeOS, beroende på enhetens kapacitet
- Mac-modeller med stöd för dubbla skärmar: MacBook Air M3 och senare, MacBook Pro M3 och senare, MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max och senare
- Endast dubbla skärmar med stängt lock: MacBook Air M3, basmodell av MacBook Pro M3
- Endast en skärm: MacBook Air M1 och M2, MacBook Pro M1 och M2 13 tum, iPad Pro M4 och M5

## SPECIFIKATIONER

Kartong: 10/20
Artikelnummer: ST-PU4EVC
EAN: 810086364114
Mått: 141 x 20 x 60 mm
Vikt: 169 g

## Rekommenderat pris

1 599 SEK