

Satechi ExtendView USB4-flerportadapter med to HDMI-porter - Romsvalt



Koble til to eksterne skjermer, lad laptopen din og legg til fire høyhastighets datapoer via én USB-C-tilkobling. Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter driver to 4K-skjermer ved 60 Hz på compatible Mac- og Windows-datamaskiner uten drivere eller DisplayLink-programvare, så den fungerer også på jobblaptoer der du ikke kan installere programvare. Det kompakte aluminiumsskassiset i Space Black har et innebygd spor for den faste kabelen, klart til å legges i vesken.

- To 4K 60 Hz-skjermer uten drivere
- Opptil 140 W gjennomgangslading
- Fire USB-datapoer på 10 Gbps
- Fungerer med Mac, Windows og ChromeOS
- Innebygd kabeloppbevaring for reise

To 4K 60 Hz-skjermer uten drivere

Bruk to eksterne skjermer med opptil 4K og 60 Hz. Koble til, og begge skjermene slås på. Det er ingen drivere å installere, ingen bakgrunnsapper og ingen tillatelser for skjermopptak å gi, fordi ExtendView bruker datamaskinens innebygde USB4-skjermstøtte i stedet for DisplayLink-programvare. Dette gjør den også egnet for IT-administrerte laptop der installasjon av programvare er begrenset. Støtte for to utvidede skjermer avhenger av datamaskinen din.

Opptil 140 W gjennomgangslading

Koble laptopladeren din til adapteren og lad med opptil 140 W gjennom den samme kabelen som driver skjermer og tilbehør. Én tilkobling til laptopen betyr færre kabler på skrivebordet. Ladestrømmen avhenger av laderen som brukes, og av laptopen din sin støttede ladehastighet.

Fire USB-datapoer på 10 Gbps

To USB-C- og to USB-A-porter støtter overføringshastigheter på opptil 10 Gbps hver. Koble til eksterne stasjoner, kortlesere og annet tilbehør, og flytt opptak, prosjektfiler og sikkerhetskopier uten å lete etter en ledig port.

Fungerer med Mac, Windows og ChromeOS

Bruk den samme adapteren, skjermene og tilbehøret når du bytter mellom en MacBook og en Windows-laptop. To eksterne skjermer fungerer med MacBook Air M3 og nyere, grunnmodellen av MacBook Pro M3 og nyere, samt MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max og nyere. På M3 MacBook Air og grunnmodellen av M3 MacBook Pro må laptoplokket være lukket for å bruke to skjermer. Grunnmodellen av MacBook med M1 og M2 og iPad Pro M4 og M5 støtter én ekstern skjerm. Adapteren fungerer også med Mac mini, Mac Studio, nyere Microsoft Surface-modeller og Windows-laptoer fra Dell, HP, Lenovo og Alienware. macOS støtter ikke MST for utvidede skjermer, så støtte for to skjermer på Mac styres av Apple.

Innebygd kabeloppbevaring for reise

Når du pakker sammen, klikker den faste USB-C-kabelen inn i sitt eget spor i enheten, slik at den ikke floker seg eller slår løst rundt i vesken. Den anodiserte Space Black-overflaten i aluminium matcher MacBook Pro og måler 141 x 60 x 20 mm.

Pakken inneholder

- 1 x Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- 1 x brukermanual

Produktspesifikasjoner

- Merke: Satechi
- Produkt: ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter
- Modell: ST-PU4EVC
- Farge: Space Black
- Materiale: Anodisert aluminium
- Vertsforbindelse: Fast USB-C-kabel med USB4-teknologi
- Skjermporter: 2 x HDMI
- Maksimal skjermutgang: To eksterne 4K-skjermer ved 60 Hz på compatible datamaskiner
- Lading: USB-C Power Delivery gjennomgangslading, opptil 140 W, avhengig av lader og tilkoblet enhet
- Datapoer: 2 x USB-C, 2 x USB-A, opptil 10 Gbps hver
- Operativsystemer: macOS, Windows og ChromeOS, avhengig av enhetens funksjoner
- Mac-modeller med to skjermer: MacBook Air M3 og nyere, MacBook Pro M3 og nyere, MacBook Pro med M1 Pro eller M1 Max og nyere
- To skjermer kun med lukket lokk: MacBook Air M3, grunnmodellen av MacBook Pro M3
- Kun én skjerm: MacBook Air M1 og M2, MacBook Pro M1 og M2 13-tommer, iPad Pro M4 og

SPECIFICATIONS

Kartong: 10/20
 Artikkel-ID: ST-PU4EVC
 EAN: 810086364114
 Size: 141 x 20 x 60 mm
 Weight: 169 g

Recommended price

1 599 SEK